

CAPITANERIA DI PORTO-BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile ed al valor militare
Città della Difesa



LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO DELL'EX
MERCATO ITTICO DI VIA C. COLOMBO A SEDE
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA.
- 1° STRALCIO FUNZIONALE -

SETTORE MANUTENZIONI - COMUNE DI BARLETTA

Ing. Vito Vacca



Ing. Gianrodolfo Di Bari


Dott. Ing.
SCIALPI Piero
n° 2947

Sektor:
Civile/Ambientale

Data: Settembre 2014

[illegible]


Date :
Settembre 2014




Data :
Settembre 2014

Sistema di distribuzione :
TT

Pagina : 2/29


[illegible]

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]
Quadro :
1 - QUADRO DI ARRIVO
Back Up
No
Potere di interruzione (Pi)
100/100
Pagina : 3/21



Progetto :
Progetto esecutivo Capitaneria di Porto-Sanetta
Schemi unifilari degli impianti elettrici

Data :
Settembre 2014



Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
2 - QUADRO GENERALE

Back Up
No

Potere di Interruzione (Pi)
Ion/Iou

Pagina : 4/21

Descrizione linea	INTERRUTTORE GENERALE		AL QUADRO DI ZONA Q Z1	AL QUADRO DI ZONA Q Z2	AL QUADRO DI ZONA Q Z3 V.T.	AL QUADRO DI ZONA Q Z4 P.AMM.	AL QUADRO DI ZONA Q.S.	AL QUADRO QAD1	AL QUADRO QAD2	AL QUADRO QAD3		
Poli	4		4	4	4	4	4	4	4	4		
Corrente nominale in [A]	400		160	100	63	80	40	10	10	6		
Potere d'interruzione [KA]			25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
Idiff [A] / Tdiff [s]			0,30 / 0,00	0,30 / 0,00	0,30 / 0,00	0,30 / 0,00	0,30 / 0,00	0,30 / 0,00	0,30 / 0,00	0,30 / 0,00		
Ico massima inizio linea [kA]	9,069		9,069	9,069	9,069	9,069	9,069	9,069	9,069	9,069		
Codice articolo	T7414VVF490		T7134BA/160	F84H/100	F84/63	F84H/80	F84/40	G8844/10AC	G8844/10AC	G8844/6AC		
Modulo differenziale			T7042/160	G44/125AC	G44/63AC	G44/125AC	G44/63AC					
Accessori - Contatto ausiliario												
Accessori - Sganciatori												
Sezione fase [mm²]			95	50	25	35	10	1,5	1,5	1,6		
Sezione neutro [mm²]			70	35	16	25	10	1,5	1,5	1,5		
Sezione PE [mm²]			50	25	16	25	10	1,5	1,5	1,5		
Lunghezza linea [m]			10,0	22,0	45,0	18,0	23,0	15,0	25,0	25,0		
C.d.T. linea / C.d.T. totale			0,13 % / 0,61 %	0,31 % / 0,89 %	0,53 % / 1,21 %	0,28 % / 0,64 %	0,69 % / 1,06 %	0,99 % / 1,07 %	1,16 % / 1,53 %	0,59 % / 1,07 %		
Portata fase [A]			168	115	77	93	45	18	18	16		
Segla cavo			FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV		
Tipo cavo			Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina		
Isolante			PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC		
Codice Morsetti	B-30		M95	M70	M35	M50	M25	M6	M6	M6		

Progetto:

Progetto esecutivo Capitaneria di Porto-Barletta
Schemi unifilari degli impianti elettrici

Data:

Settembre 2014

Tensione di Esercizio:

400 / 230 [V]

Quadro:

3 - QUADRO DI ZONA Q Z1


Back Up

No

Potere di Interruzione (Pi)


100/100

Pagina: 5/21



Descrizione linea	INTERRUTTORE GENERALE	AL QUADRO UFFICI 1	AL QUADRO UFFICI 2	AL QUADRO UFFICI 3	AL QUADRO UFFICI 4	AL QUADRO UFFICI 5	AL QUADRO P	LUCI DI EMERGENZA				
Poli	4	4	4	4	4	4	4	1 + N				
Corrente nominale in [A]	160	25	25	25	25	40	25	6				
Potere d'interruzione [KA]		16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	6,0				
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,10 / 0,00	0,10 / 0,00	0,10 / 0,00	0,10 / 0,00	0,10 / 0,00	0,10 / 0,00	0,03 / 0,00				
Isc massima inizio linea [kA]	8,205	8,205	8,205	8,205	8,205	8,205	8,205	0,955				
Codice articolo	T7134WF/180	T7014A4/25	T7014A4/25	T7014A4/25	T7014A4/25	T7014A4/40	T7014A4/25	G8813A/BAC				
Modulo differenziale		T7042/63	T7042/63	T7042/63	T7042/63	T7042/63	T7042/63					
Accessori - Contatto ausiliario												
Accessori - Sganciatori												
Sezione fase [mm²]		4	4	4	4	10	4	1,5				
Sezione neutro [mm²]		4	4	4	4	10	4	1,5				
Sezione PE [mm²]		4	4	4	4	10	4	1,5				
Lunghezza linea [m]		20,0	15,0	11,0	10,0	13,0	24,0	24,0				
C.d.T. linea / C.d.T. totale		0,78 % / 1,29 %	0,58 % / 1,09 %	0,43 % / 0,94 %	0,39 % / 0,90 %	0,35 % / 0,86 %	0,96 % / 1,47 %	0,80 % / 1,31 %				
Portata fase [A]		27	27	27	27	45	27	19				
Sigla cavo		FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	N07V-K				
Tipo cavo		Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina				
Isolante		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC				
Codice Morsetti	M95	M25	M25	M25	M25	M25	M25	M6				

Progetto :
Progetto esecutivo Capitaneria di Porto-Barietta
Schemi unifilari degli impianti elettrici
Data :
Settembre 2014



Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]
Quadro :
4 - QUADRO DI ZONA Q Z2
Back Up
No
Potere di interruzione (PI)
ton/ku
Pagina : 6/21

Descrizione linea	INTERRUTTORE GENERALE	LINEA PRESE DISIMPEGNO	LINEA LUCI DISIMPEGNO	LINEA PRESE S. RUNIONI	LINEA LUCI S. RUNIONI	LINEA PRESE W.C.	LINEA LUCI / ASPIRAT.W.C.	LUCI EMERGENZA	LINEA VENTILC	LUCI/AVVISAT.ACUS.WC		
Poli	4	1 + N	1 + N	1 + N	1 + N	1 + N	1 + N	1 + N	1 + N	1 + N		
Corrente nominale In [A]	100	20	6	20	6	25	6	6	6	6		
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00		
Icc massima inizio linea [kA]	6,747	0,907	0,907	0,907	0,907	0,907	0,907	0,907	0,907	0,907		
Codice articolo	T7134WF/100	G8813A/20AC	G8813A/6AC	G8813A/20AC	G8813A/6AC	G8813A/25AC	G8813A/6AC	G8813A/6AC	G8813A/6AC	G8813A/6AC		
Modulo differenziale												
Accessori - Contatto ausiliario												
Accessori - Sganciatori												
Sezione fase [mm²]		2,5	1,5	2,5	1,5	4	1,5	1,5	1,5	1,5		
Sezione neutro [mm²]		2,5	1,5	2,5	1,5	4	1,5	1,5	1,5	1,6		
Sezione PE [mm²]		2,5	1,5	2,5	1,5	4	1,5	1,5	1,5	1,5		
Lunghezza linea [m]		18,0	25,0	20,0	25,0	14,0	16,0	18,0	18,0	15,0		
C.d.T. linea / C.d.T. totale		2,07 % / 2,76 %	0,83 % / 1,62 %	2,30 % / 2,98 %	0,83 % / 1,62 %	1,21 % / 1,90 %	0,63 % / 1,52 %	0,50 % / 1,19 %	1,00 % / 1,69 %	0,17 % / 0,85 %		
Portata fase [A]		24	19	24	19	32	19	19	19	19		
Sigla cavo		N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K		
Tipo cavo		Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina		
Isolante		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC		
Codice Morsatti	M70	M10	M6	M10	M6	M25	M6	M6	M6	M6		

Progetto :
Progetto esecutivo Capitaneria di Porto-Barletta
Schemi unifilari degli impianti elettrici

Data :
Settembre 2014

Tensione di Esercizio :

400 / 230 [V]

Quadro :

5 - QUADRO DI ZONA Q Z3 V.T.


Back Up

No

Potere di interruzione (P_i)

100/100

Pagina : 7/21



Descrizione linea	INTERRUTTORE GENERALE	LINEA CALDAIA	LINEA AUTOCLAVE	LINEA LUCI	LINEA PRESE 1	PRESA CEE INT.CON FUSIBILE	LINEA PRESE 2	LUCI DI EMERGENZA				
Poli	4	4	4	1 + N	4	4	1 + N	1 + N				
Corrente nominale In [A]	63	10	10	6	20	32	20	6				
Potere d'interruzione [kA]		6,0	6,0	6,0	6,0	10,0	6,0	6,0				
I _{diff} [A] / T _{diff} [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00				
I _{cc} massima inizio linea [kA]	3,618	3,766	3,766	0,741	3,766		0,741	0,741				
Codice articolo	T7014WF/53	G8843A/10AC	G8843A/10AC	G8813A/6AC	G8843A/20AC	CBC432/43	G8813A/20AC	G8813A/6AC				
Modulo differenziale												
Accessori - Contatto ausiliario												
Accessori - Sganciatori												
Sezione fase [mm²]		1,5	1,5	1,5			2,5	1,5				
Sezione neutro [mm²]		1,5	1,5	1,5			2,5	1,5				
Sezione PE [mm²]		1,5	1,5	1,5			2,5	1,5				
Lunghezza linea [m]		10,0	10,0	10,0			10,0	10,0				
C.d.T. linea / C.d.T. totale		0,46 % / 1,67 %	0,46 % / 1,67 %	0,17 % / 1,38 %			1,15 % / 2,38 %	0,17 % / 1,38 %				
Portata fase [A]		16	16	19			24	19				
Sigla cavo		FG70R 0.6/1kV	FG70R 0.6/1kV	N07V-K			N07V-K	N07V-K				
Tipo cavo		Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina			Unip. con guaina	Unip. con guaina				
Isolante		PVC	PVC	PVC			PVC	PVC				
Codice Morsetti	M36	M6	M6	M6			M10	M6				

Progetto :
Progetto esecutivo Capitaneria di Porto-Barletta
Schemi unifilari degli impianti elettrici

Data :
Settembre 2014

Tensione di Esercizio :

400 / 230 (V)

Quadro :

6 - QUADRO DI ZONA Q Z4 P.AMM.


Back Up

No

Potere di interruzione (Pi)

ton/1cu


Pagina : 8/21



Descrizione linea	Interruttore generale	AL QUADRO UFFICIO 6	AL QUADRO UFFICIO 7	AL QUADRO UFFICIO 8	LUCI DI EMERGENZA	LUCI DISIMPEGNO						
Poli	4	4	4	4	3	3						
Corrente nominale In [A]	60	25	25	25	16	16						
Potere d'interruzione [kA]		16,0	16,0	16,0	22,0	22,0						
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,10 / 0,00	0,10 / 0,00	0,10 / 0,00	0,10 / 0,00	0,10 / 0,00						
Icc massima inizio linea [kA]	6,620	6,519	6,519	6,519	0,901	0,901						
Codice articolo	T7234VF/160E-80	T7014A4/25	T7014A4/25	T7014A4/25	T7013A/16	T7013A/16						
Modulo differenziale		T7042/63	T7042/63	T7042/63	T7042/63	T7042/63						
Accessori - Contatto ausiliario												
Accessori - Sganciatori												
Sezione fase [mm²]		4	4	4	1,5	1,5						
Sezione neutro [mm²]		4	4	4	1,5	1,5						
Sezione PE [mm²]		4	4	4	1,5	1,5						
Lunghezza linea [m]		15,0	8,0	5,0	15,0	15,0						
C.d.T. linea / C.d.T. totale		0,68 % / 1,22 %	0,31 % / 0,95 %	0,19 % / 0,83 %	0,25 % / 0,69 %	0,25 % / 0,69 %						
Portata fase [A]		27	27	27	19	19						
Sigla cavo		FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV	N07V-K	N07V-K						
Tipo cavo		Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina						
Isolante		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC						
Codice Morsetti	M50	M25	M25	M25	M6	M6						

Progetto :
Progetto esecutivo Capitaneria di Porto-Barletta
Schemi unifilari degli impianti elettrici

Data :
Settembre 2014



Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
7 - QUADRO SERVIZI Q.S.


Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icon/feu

Pagina : 9/21

Descrizione linee	INTERRUTTORE GENERALE	PREDISP. ANTI-INTRUSIONE	PRESIAP. VIDEOCITOFONICO	RILEV./ALLAR. INCENDIO	CALBLAGGIO STRUTTURATO	LINEA LUCI ESTERNE						
Poli	4	1 + N	1 + N	1 + N	1 + N	1 + N						
Corrente nominale In [A]	40	13	8	13	8	8						
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0						
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00						
Icc massima inizio linea [kA]	3,278	0,746	0,746	0,746	0,746	0,746						
Codice articolo	T7014WF/63-40	G8813A/13AC	G8813A/6AC	G8813A/13AC	G8813A/6AC	G8813A/6AC						
Modulo differenziale												
Accessori - Contatto ausiliario												
Accessori - Sganciatori												
Sezione fase [mm²]		2,5	1,5	2,5	1,5	1,5						
Sezione neutro [mm²]		2,5	1,5	2,5	1,5	1,5						
Sezione PE [mm²]		2,5	1,5	2,5	1,5	1,5						
Lunghezza linea [m]		40,0	15,0	40,0	25,0	30,0						
C.d.T. linea / C.d.T. totale		2,78 % / 3,84 %	0,83 % / 1,90 %	2,78 % / 3,84 %	1,39 % / 2,46 %	1,97 % / 2,74 %						
Portata fase [A]		24	19	24	19	19						
Segla cavo		N07V-K	N07V-K	N07V-K	FG7OR 0.6/1kV	FG7OR 0.6/1kV						
Tipo cavo		Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina						
Isolante		PVC	PVC	PVC	PVC	PVC						
Codice Morsetti	M25	M6	M6	M6	M6	M6						

Data :
Settembre 2014



Página : 10/21

[illegible]

Data :
Settembre 2014



Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
15 - QAD2

Back Up
No

Potere di Interruzione (PI) len/leu	
---	--

Pagina : 11/21

[illegible]


[illegible]

Progetto esecutivo Capitaneria di Porto-Barletta
Schemi unifilari degli impianti elettrici

Page : 14/21

Descrizione linea	INTERRUTTORE GENERALE	LINEA PRESE/VENTIL.	LINEA LUCI								
Poli		1 + N	1 + N								
Corrente nominale In [A]		20	6								
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0								
Iditt [A] / Tditt [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00								
Icc massima inizio linea [kA]	2,163	0,622	0,622								
Codice articolo		G8813A/2DAC	G8813A/8AC								
Modulo differenziale											
Accessori - Contatto ausiliario											
Accessori - Sganciatori											
Sezione fase [mm²]		2,5	1,5								
Sezione neutro [mm²]		2,5	1,5								
Sezione PE [mm²]		2,5	1,5								
Lunghezza linea [m]		5,0	5,0								
C.d.T. linea / C.d.T. totale		0,57 % / 1,68 %	0,08 % / 1,17 %								
Portata fase [A]		24	19								
Segna cavo		N07V-K	N07V-K								
Tipo cavo		Unip. con guaina	Unip. con guaina								
Isolante		PVC	PVC								
Codice Morsetti	M25	M10	M5								


Settembre 2014



Página : 16/21

Descrizione linea	INTERRUTTORE GENERALE	LINEA PRESE/VENTIL.	LINEA LUCI								
Poli		1 + N	1 + N								
Corrente nominale In [A]		20	5								
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0								
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00								
Icc massima inizio linea [kA]	2,911	0,709	0,709								
Codice articolo		G8813A/20AC	G8813A/6AC								
Modulo differenziale											
Accessori - Contatto ausiliario											
Accessori - Sganciatori											
Sezione fase [mm²]		2,5	1,5								
Sezione neutro [mm²]		2,5	1,5								
Sezione PE [mm²]		2,5	1,5								
Lunghezza linea [m]		5,0	5,0								
C.d.T. linea / C.d.T. totale		0,57 % / 1,47 %	0,58 % / 0,98 %								
Portata fase [A]		24	19								
Segla cavo		N07V-K	N07V-K								
Tipo cavo		Unip. con guaina	Unip. con guaina								
Isolante		PVC	PVC								
Codice Morsetti	M25	M10	M8								

Settembre 2014



Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
12 - QUADRO UFFICIO 5


Back Up
No

Potere di Interruzione (PI)
100/100

Pagina : 17/21

Descrizione linea	INTERRUTTORE GENERALE	LINEA PRESE	LINEA LUCI	LINEA VENTILCONV.								
Poli		1 + N	1 + N	1 + N								
Corrente nominale In [A]		20	6	13								
Potere d'interruzione [kA]		6,0	6,0	6,0								
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00								
Icc massima inizio linea [kA]	4,365	0,816	0,816	0,816								
Codice articolo		G8813A/20AC	G8813A/6AC	G8813A/13AC								
Modulo differenziale												
Accessori - Contatto ausiliario												
Accessori - Sganciatori												
Sezione fase [mm²]		2,5	1,5	1,5								
Sezione neutro [mm²]		2,5	1,5	1,5								
Sezione PE [mm²]		2,5	1,5	1,5								
Lunghezza linea [m]		23,0	27,0	23,0								
C.d.T. linea / C.d.T. totale		2,65 % / 3,51 %	1,50 % / 2,36 %	2,57 % / 3,43 %								
Portata fase [A]		24	19	19								
Sigla cavo		N07V-K	N07V-K	N07V-K								
Tipo cavo		Unip. con guaina	Unip. con guaina	Unip. con guaina								
Isolante		PVC	PVC	PVC								
Codice Morsetti	M25	M10	M6	M6								

Settembre 2014



Pagina : 19/21

Descrizione linea	INTERRUTTORE GENERALE	LINEA LUCI	LINEA PRESE/VENTIL.								
Poli		1 + N	1 + N								
Corrente nominale In [A]		6	20								
Potere d'interruzione [kA]		6,0	6,0								
I _{diff} [A] / T _{diff} [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00								
Icc massima inizio linea [kA]	1,964	0,590	0,590								
Codice articolo		G8813A/6AC	G8813A/20AC								
Modulo differenziale											
Accessori - Contatto ausiliario											
Accessori - Sganciatori											
Sezione fase [mm²]		1,5	2,5								
Sezione neutro [mm²]		1,5	2,5								
Sezione PE [mm²]		1,5	2,5								
Lunghezza linea [m]		8,0	8,0								
C.d.T. linea / C.d.T. totale		0,13 % / 1,38 %	0,92 % / 2,14 %								
Portata fase [A]		19	24								
Sigla cavo		N07V-K	N07V-K								
Tipo cavo		Unip. con guaina	Unip. con guaina								
Isolante		PVC	PVC								
Codice Morsetti	M25	M6	M10								

Descrizione linea	INTERRUTTORE GENERALE	LINEA LUCI	LINEA PRESE/VENTIL.								
Pot.		1 + N	1 + N								
Corrente nominale In [A]		6	20								
Potere d'interruzione [KA]		6,0	6,0								
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00								
Icc massima inizio linea [kA]	2,860	0,707	0,707								
Codice articolo		G8813A/6AC	G8813A/20AC								
Modulo differenziale											
Accessori - Contatto ausiliario											
Accessori - Sganciatori											
Sezione fase [mm²]		1,5	2,5								
Sezione neutro [mm²]		1,5	2,5								
Sezione PE [mm²]		1,5	2,5								
Lunghezza linea [m]		10,0	8,0								
C.d.T. linea / C.d.T. isolato		0,17 % / 1,12 %	0,92 % / 1,87 %								
Portata fase [A]		19	24								
Sigla cavo		N07V-K	N07V-K								
Tipo cavo		Unip. con guaina	Unip. con guaina								
Isolante		PVC	PVC								
Codice Morsetti	M25	M6	M10								

